

夢Q スロット《メダル割り数方式》DIP SW【No. 1】

* : 印は標準出荷の設定です。

《Ver. 4.50》

DIP SW A	1	2	3	4	5	6	7	8
100円投入時得点 (ROM対応可)								
5点	OF	OF	OF					
10点	ON	OF	OF					
15点	OF	ON	OF					
20点	ON	ON	OF					
25点	OF	OF	ON					
30点	ON	OF	ON					
40点	OF	ON	ON					
50点	ON	ON	ON					
100円投入のおまけゲームの有無 (当れば100円分・確率1/8)								
有り								ON
無し								OF

夢Q スロット《メダル割り数方式》DIP SW【No. 2】

DIP SW B	1	2	3	4	5	6	7	8
メダル1枚のIN得点								
メダル1枚 1点		OF	OF					
メダル1枚 2点		ON	OF					
メダル1枚 3点		OF	ON					
メダル1枚 4点		ON	ON					
メダル1枚のOUT得点								
1点 1枚				OF	OF			
2点 1枚				ON	OF			
3点 1枚				OF	ON			
4点 1枚				ON	ON			
100円投入のおまけ3BETサービス (自動投入)								
有り						ON		
無し						OF		
100円連続投入おまけ有無 (10秒間・得点の数字が点減中) 300円連続投入で100円分おまけ / 500円連続で200円分おまけ								
有り							ON	
無し							OF	
オートプレイの有無								
無し								ON
有り								OF

特殊な設定の場合、ROMで対応します。お問い合わせ下さい。

設定変更をした場合は、電源を入れ直さないと変更されません。

エラー発生後、15分経過したら自動的に復帰します (メダル不足の場合は補充して下さい)

(但し、コインセレクターに異物がある場合はエラー状態のままです)

強制払出し = QSL - B基板のリセットSWを押しながら、53ベットボタンを押す

オールリセット = QSL - B基板のリセットSWを押しながら電源ON